

## 原边反馈恒压恒流控制器 ME8320-N

### 概述

ME8320-N 是一款满足六级能效标准原边反馈准谐振模式的小功率 AC/DC 电源控制芯片，功率最大可以做到 30W，外推功率 MOS，用于充电器，适配器和 LED 驱动领域。实现 $\pm 5\%$ 的恒压恒流精度和小于 60mW 的待机功耗。在恒压模式下内置了线电压补偿功能。采用准谐振控制，实现高效率和良好的 EMI 性能，满足六级能效标准要求。

该芯片集成了诸多保护功能，包括：VDD 欠压保护 (UVLO)，VDD 过压保护，软启动，逐周期过流保护，所有管脚浮空保护，GATE 输出电压钳位保护，VDD 电压钳位保护，过温保护，等等。

### 应用场合

- 充电器
- 适配器
- LED照明

### 特点

- 效率满足六级能效要求
- 原边反馈(PSR)准谐振 (QR) 控制技术实现高效率，无需光耦和ME431
- $\pm 5\%$ 恒压恒流精度
- 待机功耗小于60mW
- 外推功率MOS，最大功率30W
- 恒压模式下内置线压降补偿 (Cable drop compensation)
- 内置软启动
- 所有管脚浮空保护
- 输出过压保护
- 逐周期电流限制
- 内置前沿消隐(Leading edge blanking)
- VDD欠压保护(UVLO)，过压保护及钳位
- 过温保护

### 封装形式

- 6-pin SOT23-6